

	EX-1183HMVS	EX-1189HMVS	EX-1116HMVS	EX-6685HMV
USB Spezifikation	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
Anzahl Ports	4	7	16	4 (USB 3.0) 4 (FireWire 1394B)
Überspannungsschutz	350W für jeden Port	350W für jeden Port	350W für jeden Port	Nein
Verschraubbares Kabel	Ja	Ja	Ja	Ja
Chip-Set	Genesys	Genesys	Genesys	Genesys (USB 3.0) Texas Instruments (FireWire 1394B)
Datentransfer	120Mbps bis 5Gbps	120Mbps bis 5Gbps	120Mbps bis 5Gbps	120Mbps bis 5Gbps (USB 3.0) bis 800Mbps (FireWire 1394B)
Strom / Port	*1500mA für jeden Port	*1500mA für jeden Port	900mA für jeden Port	900mA für jeden USB 3.0 Port
Treiber	nicht benötigt	nicht benötigt	nicht benötigt	nicht benötigt
Betriebssysteme	Windows / Linux / Mac	Windows / Linux / Mac	Windows / Linux / Mac	Windows / Linux / Mac
Int. Stromversorgung	Ja (Bus Power)	Ja (Bus Power)	Nein	Ja (Bus Power)
Ext. Stromversorgung	Ja (Netzteil 12V/3A)	Ja (Netzteil 12V/3A)	Ja (Terminal Block)	Ja (Netzteil 12V/5A)
Abmessung	152 x 60 x 23mm	179 x 59 x 25mm	308 x 130 x 44mm	178 x 59 x 36mm
Gewicht	400g	500g	1000g	500g
Montage	Wand/Tisch-Befestigung 19" Rack (optionales Din-Rail Kit)	Wand/Tisch-Befestigung 19" Rack (optionales Din-Rail Kit)	Wand/Tisch-Befestigung 19" Rack (Befestigungs-Winkel)	Wand/Tisch-Befestigung 19" Rack (optionales Din-Rail Kit)
Anschlüsse	1 x B-Buchse Up (verschraub.) 4 x A-Buchse Down (verschraub.) 1 x 12V / 3A DC-Jack 1 x 7-24V DC Terminal Block	1 x B-Buchse Up (verschraub.) 7 x A-Buchse Down (verschraub.) 1 x 12V / 3A DC-Jack	2 x B-Buchse Up (verschraub.) 16 x A-Buchse Down (verschraub.) 1 x 12V - 40V DC Terminal Block	4 x 9-Pin FireWire 1394B 4 x A-Buchse Down (verschraub.) 1 x 12V DC Anschluss

* Batterieaufladung CDP und DBP Mode zum gleichzeitigen Aufladen von iPhone, iPad ab Version 4 oder höher, Smartphone und Tablet's



Exsys Vertriebs GmbH
Industriestrasse 8
61449 Steinbach/Ts.
<http://www.exsys.de>

Exsys Vertriebs GmbH
Dübendorfstrasse 18
8602 Wangen ZH
<http://www.exsys.ch>